



Elektroantrieb WAL AC 160-35/36  
 Nennspannung: 85 - 260 V AC  
 Nennstrom bei 1600N: 0,26 A  
 Zug- und Druckkraft: 1600 N  
 Schutzart: IP 50

|  |            |       |      |   |  |            |          |                          |        |
|--|------------|-------|------|---|--|------------|----------|--------------------------|--------|
| 99510 Wiegendorf<br>Germany<br>Tel.: 036462/3388-0<br>Fax: 036462/3388-13<br>info@eurolam.de<br>www.eurolam.de |            |       |      |  |  | Oberfläche | Maßstab: | Position:                | Menge: |
|  |            |       |      | Datum   |  | Name       |          | EuroLam - Elektroantrieb |        |
|  |            |       |      | Bearb.  |  |            |          | WAL _AC 160-35/36        |        |
|  |            |       |      | Gepr.   |  |            |          |                          |        |
|  |            |       |      | Norm  |  |            |          |                          |        |
|  |            |       |      |   |  |            |          | Bedienungsvarianten      |        |
|  |            |       |      |   |  |            |          | Blatt                    |        |
|  |            |       |      |   |  |            |          | B                        |        |
| Zust.  | Änderungen | Datum | Name | Dateiname: WAL 230V 160 36 02-2014.dwg  |  |            |          |                          |        |